



Putere	Sarcina	Sarcina	Sarcina	Baterie bucati
	100%	50%	30%	
2 kVA	10 min.	30 min.	1 ore	14
2 kVA	45 min.	2 ore	3,5 ore	28
2 kVA	75 min.	2,5 ore	4 ore	14
2 kVA	3 ore	6 ore	11 ore	14
2,5 kVA	8 min.	20 min.	45 min.	14
2,5 kVA	45 min.	2 ore	3 ore	28
2,5 kVA	2 ore	5 ore	9 ore	14
3 kVA	7 min.	18 min.	30 min.	14
3 kVA	20 min.	45 min.	90 min.	14
3 kVA	30 min.	70 min.	2 ore	28
3 kVA	60 min.	2,5 ore	4 ore	14
3 kVA	3 ore	7 ore	12 ore	14
4 kVA	8 min.	20 min.	35 min.	14
4 kVA	20 min.	50 min.	90 min.	28
4 kVA	75 min.	2,5 ore	6 ore	14
4 kVA	3 ore	7 ore	12 ore	28
5 kVA	7 min.	15 min.	25 min.	14
5 kVA	25 min.	45 min.	100 min.	14
5 kVA	60 min.	2,5 ore	4 ore	14
5 kVA	2,5 ore	5 ore	9 ore	28
6 kVA	8 min.	13 min.	20 min.	14
6 kVA	45 min.	2 ore	3,5 ore	14
6 kVA	80 min.	3 ore	5 ore	14
6 kVA	2 ore	4 ore	8 ore	28
7,5 kVA	8 min.	15 min.	25 min.	14
7,5 kVA	20 min.	45 min.	2 ore	14
7,5 kVA	60 min.	2,5 ore	4 ore	14
7,5 kVA	2,5 ore	6 ore	10 ore	28
10 kVA	5 min.	10 min.	25 min.	14
10 kVA	25 min.	60 min.	2,5 ore	14
10 kVA	60 min.	2,5 ore	5 ore	28
10 kVA	2 ore	4 ore	8 ore	28
15 kVA	7 min.	15 min.	30 min.	14
15 kVA	30 min.	75 min.	3 ore	28
15 kVA	60 min.	3 ore	6 ore	28
15 kVA	2,5 ore	4 ore	8 ore	42
20 kVA	5 min.	12 min.	25 min.	14
20 kVA	20 min.	45 min.	2 ore	14
20 kVA	45 min.	2 ore	3 ore	28
20 kVA	2 ore	3 ore	5 ore	42
30 kVA	8 min.	15 min.	30 min.	14
30 kVA	25 min.	75 min.	2 ore	28
30 kVA	50 min.	2 ore	3 ore	42